

PN26-M13-B3.6IRAW-IP

ПАСПОРТ

1.3Мп IP-ВИДЕОКАМЕРА



www.polyvision.ru

Особенности

- WiFi уличная вандалозащищенная IP камера 1.3Мп
- 1/3" Aptina AR0130
- Фиксированный мегапиксельный объектив 4 мм;
- DSP-процессор Hisilicon Hi3518C;
- Механический ИК-фильтр;
- Дальность ИК-подсветки до 30 метров;
- Поддержка двух видеопотоков с индивидуальными параметрами;
- 960p, 720p, D1 @ 25 к/с;
- Запись видео по детекции движения на регистраторы Polyvision и ПК;
- Поддержка аудио;
- Поддержка протоколов Polyvision, ONVIF, RTSP;
- Удаленный доступ через web-интерфейс, ПО для ПК и моб.платформ;
- Поддержка облачного сервиса;
- Эксплуатация -30...+55°C.



Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». Произведено в Китае.

Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке видеокamеры.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

PN26-M13-B3.6IRAW-IP

ПАСПОРТ

1.3Мп IP-ВИДЕОКАМЕРА



www.polyvision.ru

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PN26-M13-B3.6IRAW-IP
Матрица	Тип	1/3" Aptina AR0130
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Мин. чувствительность	0.01 люкс (F1.2)
Объектив	Тип	Фиксированный мегапиксельный
	Фокусное расстояние	3.6 мм
	Регулировка диафрагмы	Нет
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	36 (Ø=5 мм)
	Дальность	до 30 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	Hisilicon Hi3518C
	Баланс белого	Авто (AWB)
	Компенсация засветки	Настраивается (BLC)
	Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
	Функция день/ночь	Выбор режима (механический ИК-фильтр)
Дополнительно	Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание	
Видео	Алгоритмы сжатия	H.264
	Основной поток	960p, 720p, D1 @ 25 к/с
	Субпоток	D1 – CIF @ 25 к/с
	Битрейт	Постоянный/Переменный (1 Мбит/с – 8 Мбит/с)
Аудио	Алгоритм сжатия	G.711
	Количество входов/выходов	1/-
	Двусторонний звук	-
Прочее	Тревожные входы/выходы	-
	Слот для SD-карты	-
	Аналоговый видеовыход	-
Сеть	Интерфейс	RJ-45 Ethernet 10/100 МБ, WiFi
	Протоколы	ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP
	Удалённый доступ	Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако
Эксплуатация и хранение	Питание	DC 12В
	Энергопотребление	0,7 А
	Класс защиты	IP-66
	Температура эксплуатации	-30 ~ +55°C
	Температура хранения	-20 ~ +50°C
	Максимальная влажность	95%
	Габаритные размеры	306x98x116 мм

PN26-M13-B3.6IRAW-IP

ПАСПОРТ

1.3Мп IP-ВИДЕОКАМЕРА



www.polyvision.ru

Описание разъёмов



Разъём питания DC 12В

Аудиовход для подключения микрофона

Разъём для подключения к сети Ethernet (RJ-45)


Настройки по умолчанию

Настройки по умолчанию	IP адрес	192.168.1.10
	Логин	Admin
	Пароль	Пусто (не заполняется)

Подключение через web-интерфейс

Для подключения к видеокамере через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.

1. Подключите устройство к сети Ethernet и настройте соединение.
2. Запустите браузер Internet Explorer.
3. В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.
4. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке <http://XXX.XXX.XXX.XXX> (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес устройства) и нажмите Enter.



5. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.
6. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.
7. После правильного заполнения полей имени пользователя (Admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже.

PN26-M13-B3.6IRAW-IP

ПАСПОРТ

1.3Мп IP-ВИДЕОКАМЕРА

