

PNL-IP2-V50PL v.9.7.7 dark

ПАСПОРТ

ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ 1080p IP-ВИДЕОКАМЕРА


с вариофокальным объективом, PoE и грозозащитой




Подключение через программное обеспечение CMS

Дистрибутив программного обеспечения CMS можно найти на CD-диске, поставляемом в комплекте с камерой, или скачать последнюю версию с официального сайта www.polyvision.ru.



- Установите ПО CMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки.
- Запустите ПО.
- Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя «super» не задан (в поле пароль пусто).
- После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать пункт меню «Система», а далее чуть выше «Диспетчер устройств».



- В диспетчере устройств для начала добавьте зону (директорию)  , которой будет принадлежать устройство (например, проходная).



- Далее в созданную зону можно добавить устройство  .
- В появившемся окне можно воспользоваться автоматическим поиском, нажав кнопку  .
- Если все подключено верно, то в результатах поиска можно будет увидеть новое устройство.
- Для добавления его в систему выделите нужное устройство и нажмите кнопку  .
- Для изменения сетевых параметров можно воспользоваться кнопкой  .
- После успешного добавления устройство появится в списке слева.
- Для воспроизведения изображения перетащите добавленное устройство из списка в область «Мониторинг».



PNL-IP2-V50PL v.9.7.7 dark

ПАСПОРТ

ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ 1080p IP-ВИДЕОКАМЕРА

с вариофокальным объективом, PoE и грозозащитой



Особенности

- 1/2.8" Sony Starvis CMOS (IMX291);
- Вариофокальный объектив 5-50 мм;
- DSP-процессор HiSilicon Hi3516C;
- Механический ИК-фильтр;
- Дальность ИК-подсветки до 60 метров;
- Поддержка двух видеопотоков с индивидуальными параметрами;
- Основной поток: 1080p/720p @ 25 к/с;
- Поддержка протоколов ONVIF, RTSP;
- Удалённый доступ через web-интерфейс, ПО для ПК и моб.платформ;
- Поддержка облачного сервиса (P2P);
- Эксплуатация -40...+60°C (IP-66);
- Встроенный модуль грозозащиты;
- Питание DC 12В/PoE IEEE 802.3af.



Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте изделие.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте изделие.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: OFK Technologies Co., Limited Add: 5th Floor Building 3, Hubei Baofeng Industry Park, Xishuijing Buji, Longgang District Shenzhen, China

Импортёр: ООО «Бизнес Центр Алгоритм», 350049, г.Краснодар, ул. им.Тургенева, д.135/1, офис 515. Тел.: +7(861)201-52-41.

Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.



PNL-IP2-V50PL v.9.7.7 dark

ПАСПОРТ

ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ 1080p IP-ВИДЕОКАМЕРА

с вариофокальным объективом, PoE и грозозащитой



Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PNM-IP2-V12PL v.9.7.7 dark
Матрица	Тип	1/2.8" Sony Starvis CMOS (IMX291)
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.001 люкс (ИК вкл.) Ч/Б: 0.0001 люкс (ИК вкл.)
Объектив	Тип	Вариофокальный
	Фокусное расстояние	5-50 мм
	АвтоФокус	-
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	35 ($\varnothing=8$ мм)
	Дальность	до 60 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	Hisilicon Hi3516C
	Баланс белого	Авто (AWB)
	Компенсация засветки	Настраивается (BLC)
	Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
	Функция день/ночь	Выбор режима (механический ИК-фильтр)
	Шумоподавление	Настраивается (DNR)
	Динамический диапазон	Настраивается (WDR)
Видео	Дополнительно	Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание
	Алгоритмы сжатия	H.264
	Основной поток	1080p, 720p @ 25 к/с
	Субпоток	D1/CIF @ до 25 к/с
	Битрейт	Постоянный/Переменный
Аудио	Алгоритм сжатия	-
	Количество входов/выходов	-
	Двусторонний звук	-
Прочее	Тревожные входы/выходы	-
	Слот для SD-карты	-
	Аналоговый видеовыход	-
Сеть	Интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100 МБ
	Протоколы	ONVIF, Cloud(P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP
	Удалённый доступ	Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облачо
Эксплуатация и хранение	Питание	DC 12В±10% /PoE IEE 802.3af
	Энергопотребление	1 А
	Материал корпуса	Алюминий
	Цвет корпуса	Тёмно-серый
	Класс защиты	IP-66, встроенный модуль грозозащиты
	Температура эксплуатации	-40...+60°C
	Температура хранения	-20...+60°C
	Максимальная влажность	95%
	Габаритные размеры	340x104x91 мм

PNL-IP2-V50PL v.9.7.7 dark

ПАСПОРТ

ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ 1080p IP-ВИДЕОКАМЕРА

с вариофокальным объективом, PoE и грозозащитой



Описание разъёмов

*Наличие аудиовхода см. в технических характеристиках.




Разъёмы RCA разъёмы для типа А



Разъёмы яконо/стерео Jack 3.5 для типа В



Схема подключения микрофона




Настройки по умолчанию

IP адрес	192.168.1.10
TCP порт	34567
Web порт	80
Onvif порт	8899
Логин	admin
Пароль	Пусто (не заполняется)

Подключение через web

Для подключения видеокамеры через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.

- Подключите устройство к сети Ethernet и настройте соединение.
- Запустите браузер Internet Explorer.
- В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.
- После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке <http://XXX.XXX.XXX.XXX> (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес устройства) и нажмите Enter.



5. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.

6. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.

7. После правильного заполнения полей имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже.

